



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 202/07 – 20/09/2007

Rev. 1 - Folha: 1/1

Produto: TELEFONE CELULAR
Marca: EVADIN
Modelo: VC-7C , VS-8U , 12C , 18C , 21C e 71C

Objetivo:

Substituir os arquivos de PRL usados atualmente por um novo fornecido pela VIVO.

Procedimento:

Primeiramente verificar qual versão de PRL encontra-se no telefone.

Caso seja uma das versões: 32004, 42004, 52004, 20061, 20063, 20065 ou 20071 substituir pela nova versão "20075" utilizando para isso o programa específico do modelo do telefone.

Esta nova versão é uma unificação das antigas e serve para todas as regiões do Brasil .

Importante:

A substituição do arquivo PRL deve ser executada em todos os produtos que entrarem para reparo, independentemente do defeito apresentado.

VS-8U, VC-7C, 12C e 18C — Usar o PRL writer para escrever o novo arquivo no telefone.

21C — Usar o PST 1.8.1 que foi fornecido para o AIKO 35P. Primeiro leia o que está gravado no telefone utilizando a tecla "Read" do programa, após isso, selecione o PRL 20075 e pressione a tecla "Write". Lembrando que o service programming do AIKO 21C é "953047".

71C — Usar o "SP_ZPST_P300V1.00.03.exe" para escrever o novo arquivo de PRL no telefone

Depto. Técnico

Depto. Pós-Venda