

Led verde (normal)	Led amarelo (atenção)	Campainha	Condição
Aceso direto	—	—	Rede elétrica normal e bateria carregada
Piscando	—	—	Rede elétrica normal e bateria carregando
-	-	bip por 1s	Entrada do inversor
Led verde indicando Potência da carga que está sendo alimentada (cada piscada indica 10% da potência do nobreak)	1 piscada/ período	bip de tempo em tempo	Rede elétrica c/ tensão baixa e nobreak alimentando carga
	2 piscadas/ período	bip de tempo em tempo	Nobreak operando s/carga (Após alguns minutos se desligará por falta de carga para evitar descarga desnecessária da bateria)
	3 piscadas/ período	bip de tempo em tempo	Rede elétrica c/ tensão alta e nobreak alimentando carga.
	4 piscadas/ período	4 bip's/período	Potência Máxima
Piscando	5 piscadas/ período	—	Bateria descarregada, mas está sendo carregada c/rede presente
—	5 piscadas/ período	—	Bateria descarregada, e rede anormal, nobreak não consegue alimentar carga
—	Piscada longa	bip longo	Proteção DC ou desligamento para carga mínima