

Service
Service
Service

TVC

Chassis L01.1L AA & Chassis L01.2L AA (UOC 64K)

Chassis L01.1L AB & Chassis L01.2L AB (UOC 55K)

ASSUNTO

Esta informação substitui a SR B 07 TS03 – 003

UOC posição 7200

Service Information

Favor atentar para os novos códigos UOC de 55k da posição 7200, quando da necessidade de substituição dos mesmos, verificar antes da solicitação a máscara necessária indicada no corpo do **CIRC INTGR TDA9570H/N1/A/0xxx Y** (Figura 1).

Os códigos para os produtos que utilizam UOC de 64k **CIRC INTGR TDA958xH/N1/A/0xxx Y** do informativo SR B 07 TS02-001 continuam válidos, porém não podem ser aplicados nos novos painéis, pois apresentam incompatibilidade de aplicação.

Modelos Estéreo sem SAP

14PT519A	20PT529A	21PT739A	29PT458A
7200	9352 707 65557		CIRC INTGR TDA9570H/N1/A/ 0646 Y ou / 0814 Y

Modelos Estéreo SAP

21PT839A	21PT839B	29PT558A	14PT618A	20PT528A	21PT538A
7200	9352 712 14557				CIRC INTGR TDA9570H/N1/A/ 0737 Y ou / 0816 Y

Modelos Monos/Dual sound

14PT218A	14PT318A	14PT417A	14PT418A	20PT228A	20PT328A
21PT639A	21PT639B				
7200	9352 707 66557				CIRC INTGR TDA9570H/N1/A/ 0647 Y ou / 0815 Y



Figura 1 - Identificação da Máscara do UOC

Obs.: Além da descrição do circuito integrado x modelo do produto, pode-se identificar qual UOC utilizado pelo valor do resistor da posição **3630**:

TDA958x (64K) = **2,2kΩ**
TDA9570 (55K) = **470Ω**



PHILIPS